

REIN 3.0 DUAL-FUEL WEAPONLIGHT - REIGN 3.0 DUAL-FUEL WEAPONLIGHT 1250-LUMEN MLOK FDE

PERFORMANCE: An average of 100,000 Candela in the full-size configuration represents a seismic leap in capability for the user. Over 44% more than the closest competitor. It means more light on-target, better situational awareness, and improved survivability. Run-time standards per ANSI/PLATO-FL1 ensure your light performs as long as you need it. Due to enhanced thermal upgrades, the REIN light head CANNOT be used on any MCH lights. Simply, the light head gets too hot which can cause damage to the electrical components. Run-time standard per ANSI/PLATO-FL1 = 95 minutes for the full-size REIN. The ANSI/PLATO-FL1 standard for runtime is: The amount of time until the light reaches 10% of its original output. **POWER:** The REIN uses a USA-made, state-of-the-art electrical system. That gives us the output, efficiency, and run-time. Uses a single 18650 battery. The REIN is now DUAL FUEL. CR123A batteries are now allowed. However, if you use CR123A, expect performance degradation. Cloud Defensive supply a branded Samsung 18650 30Q with the REIN. Please note, REIN will produce usable light for multiple hours. Accepts ALL protected and unprotected 18650 batteries. Accepts both button-top and flat-top batteries. **DIMENSIONS:** 1.3" bezel diameter lower mounting lug height profile REIN Length: 6.17" **WEIGHT:** REIN weight with Remote Switch and Battery: 6.91oz **COMPATIBILITY:** REIN ships standard with a Torrent MLOK Inline. Cloud Defensive offers a full line-up of Torrent mounts for different mounting needs. REIN is fully compatible with existing Scout Light® mounts on the market. **REMOTE SWITCH:** The REIN switch has proven to be good both electrically and in durability. The remote switch is electrically isolated from the push-button switch located on the tail cap. Tail-cap cartridge is easily replaceable and allows for "clocking" so you can minimize cable exposure, without removing the tail of the light. momentary and constant-on features. integrated cable control. electrically isolated **GENERAL INFO:** Modular 3-piece design. With a modular electrical system and remote switch, REIN is upgradeable as subsequent generations are released. Please read more details on generational compatibility on the REIN FAQ page. IPX-8 waterproof rating. Fully submersible to 100 feet for 24 hours. Fully-potted remote switch included. Strongest-in-class lens. The glass on the REIN is 3mm thick. It can take multiple hits from 5.56mm Simunition rounds, at contact-distance. Patented Battery Jack feature. This allows you to properly tension the battery inside the system to avoid battery bounce. This lengthens the life of your system and increases reliability. The exposed cable for the remote switch is 5" long. Shockproof. Dustproof. Durable. Lifetime Warranty - with only a few exceptions. Please see warranty info for full details. Made in the USA. Output Specs & New Features 100,000 Candela peak beam intensity (With 18650) 1250 Lumens output (With 18650) 65 minutes run-time (With 18650) Dual-Fuel capability. 1.3" bezel diameter. 6.17" in length. Reduced mounting lug height. **INCLUDED IN BOX** 1 REIN 1 Remote switch tail cap assembly with integrated push button 2 LCS side plates with hardware 1 Torrent MLOK Inline, with all mounting hardware 1 Cloud Defensive labeled Nitecore Charger 1 18650 battery



Attributes

- Name: REIGN 3.0 DUAL-FUEL WEAPONLIGHT 1250-LUMEN MLOK FDE
- Manufacturer: CLOUD DEFENSIVE

- Product no.: 430107145
- Mfr. No.: REIN 3.0-DF-S-650 FDE
- Battery: 18650 Li-ion
- Lumens: 1250
- Style: Weapon Mounted
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850016201942

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT](#)
- [English: REIN 3.0 DualFuel Weaponlight Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT](#)
- [Norsk: REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT](#)

Sicherheitshinweise für die REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine zuverlässige und leistungsstarke Lichtquelle zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die REIN 3.0 nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendest.
- Bewahre die REIN 3.0 außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, es sei denn, es ist ausdrücklich als wasserdicht gekennzeichnet.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur die empfohlenen Batterien (18650 Liion oder CR123A) und achte darauf, die Polarität korrekt zu beachten.
- Halte das Produkt von extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Vermeide den direkten Kontakt der Linse mit harten Oberflächen, um Kratzer zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Lampenkopf nicht überhitzt. Verwende das Produkt nicht länger als die empfohlene Laufzeit.
- Bei Verwendung von CR123ABatterien kann es zu einer Leistungsminderung kommen. Nutze vorzugsweise den empfohlenen 18650Akku.
- Halte das Kabel des Fernschalters von beweglichen Teilen und scharfen Kanten fern.
- Verwende die REIN 3.0 nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Batterieinstallation:

- Öffne das Batteriefach, indem du die Endkappe gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- Setze den 18650Akku oder die CR123ABatterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen ein.
- Schließe das Batteriefach, indem du die Endkappe im Uhrzeigersinn drehst, bis sie fest sitzt.

2. Montage:

- Montiere die REIN 3.0 an einer MLOK-Halterung oder einer kompatiblen Scout Light®-Halterung.
- Stelle sicher, dass die Montage stabil ist und das Produkt sicher an der Waffe befestigt ist.

3. Verwendung des Fernschalters:

- Drücke den Druckknopf auf dem Fernschalter, um das Licht ein oder auszuschalten.
- Nutze die Momentary und Dauerlichtfunktionen entsprechend deinen Bedürfnissen.

4. Wartung:

- Reinige die Linse der REIN 3.0 regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Batterien und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Batterierecycling.
- Entsorge das Produkt am Ende seiner Lebensdauer in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT konsultiere bitte die FAQSeite oder wende dich an den Kundendienst des Herstellers.

Bitte beachte, dass alle Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen eingehalten werden müssen, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit deines Produkts zu gewährleisten.

REIN 3.0 DualFuel Weaponlight Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the REIN 3.0 DualFuel Weaponlight. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document thoroughly before using the weaponlight.

General Safety Guidelines

- Ensure that the weaponlight is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of weaponmounted lights.
- Keep the weaponlight out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the weaponlight before each use to ensure it is functioning properly.
- Do not use the weaponlight if it appears damaged or is not functioning correctly.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Use only the recommended battery types (18650 Liion and CR123A) as specified in the product description.
 - Avoid using damaged or old batteries. Replace them if they show signs of wear or leakage.
- **Heat Management:**
 - Do not use the REIN light head on any MCH lights, as it may overheat and damage electrical components.
 - Allow the weaponlight to cool down after prolonged use before handling.
- **Mounting Precautions:**
 - Ensure that the weaponlight is securely mounted to your firearm to prevent accidental dislodging.
 - Follow the instructions for mounting to avoid improper installation that could lead to malfunction.
- **Environmental Considerations:**
 - The REIN is rated IPX8 and is fully submersible to 100 feet for 24 hours. However, avoid exposing the weaponlight to extreme temperatures or harsh chemicals.
 - Keep the lens clean to maintain optimal performance and visibility.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Mounting the Weaponlight:

- Select a suitable mounting location on your firearm.
- Use the included Torrent MLOK Inline and hardware to securely attach the weaponlight.
- Ensure the mounting lug is aligned properly and tightened to prevent movement.

2. Connecting the Remote Switch:

- Attach the remote switch to the designated port on the weaponlight.
- Position the cable to minimize exposure and avoid snagging during use.

Usage

1. Powering On:

- To turn on the weaponlight, press the pushbutton switch located on the tail cap or use the remote switch.
- The REIN offers momentary and constant features for versatility in use.

2. Battery Replacement:

- To replace the battery, unscrew the tail cap and remove the old battery.
- Insert a new 18650 Li-ion or CR123A battery, ensuring correct polarity.
- Replace the tail cap securely.

3. Runtime Monitoring:

- The REIN has a runtime of approximately 95 minutes at full brightness (100,000 Candela) with the 18650 battery.
- Monitor the light output and replace the battery as needed to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the weaponlight and batteries in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in regular household waste. Follow guidelines for recycling or hazardous waste disposal.
- For the weaponlight, check with local electronic waste disposal services for proper recycling options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or warranty, please consult the official Cloud Defensive website or customer service resources.

Guide de Sécurité du Produit pour la REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi la REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence future.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi de toujours utiliser la REIN conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la lumière et des composants avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas la lumière à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de défaillance, ne tente pas de réparer la lumière toi-même. Contacte un professionnel qualifié.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Chaleur Excessive** : La tête lumineuse peut devenir très chaude pendant l'utilisation. Évite de toucher la tête lumineuse après une utilisation prolongée.
- **Utilisation de Batteries** : Utilise uniquement des batteries 18650 protégées et des batteries CR123A. Ne mélange pas différents types de batteries.
- **Montage** : Assuretoi que la lumière est correctement montée sur l'arme pour éviter tout risque de chute ou de défaillance.
- **Environnement d'Utilisation** : Évite d'utiliser la lumière dans des environnements extrêmes qui pourraient endommager le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Fixe la REIN sur le support MLOK en suivant les instructions incluses.
- Assuretoi que tous les composants sont solidement fixés avant de l'utiliser.

2. Utilisation

- Insère une batterie 18650 ou CR123A dans le compartiment prévu.
- Utilise l'interrupteur à distance pour allumer et éteindre la lumière.
- Pour un éclairage continu, maintiens l'interrupteur à distance enfoncé.
- Pour un éclairage momentané, appuie brièvement sur l'interrupteur.

3. Entretien

- Nettoie régulièrement la lentille avec un chiffon doux pour éviter toute obstruction lumineuse.
- Vérifie régulièrement les connexions et remplace les batteries si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Dispose de la REIN et des batteries conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas la lumière ou les batteries dans les ordures ménagères.
- Recycle les batteries dans des points de collecte appropriés pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT, consulte les informations fournies avec le produit ou visite le site Web de Cloud Defensive pour plus de détails.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT.

Guida alla Sicurezza per il REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT di Cloud Defensive. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni fornite nel manuale per garantire un uso sicuro del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni che potrebbero compromettere la sua funzionalità o sicurezza.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali malfunzionamenti o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali chiamate di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi di Surriscaldamento:** Non utilizzare la testa luminosa REIN su alcuna luce MCH per evitare il surriscaldamento e possibili danni ai componenti elettrici.
- **Utilizzo delle Batterie:** Utilizzare solo batterie 18650 protette o non protette. L'uso di batterie CR123A è consentito ma potrebbe comportare una degradazione delle prestazioni.
- **Isolamento Elettrico:** Assicurarsi che l'interruttore remoto sia isolato elettricamente dall'interruttore a pulsante sul tappo posteriore per evitare cortocircuiti.
- **Montaggio Sicuro:** Assicurarsi che il montaggio sia effettuato correttamente per evitare che il prodotto si stacchi durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Montare il REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT sulla piattaforma MLOK o su un supporto compatibile.
- Assicurarsi che il montaggio sia sicuro e stabile prima di utilizzare il prodotto.

2. Utilizzo:

- Accendere la luce utilizzando l'interruttore a pulsante o l'interruttore remoto.
- Utilizzare la luce in condizioni di visibilità adeguata per garantire la sicurezza.
- Non puntare mai la luce verso gli occhi di persone o animali.

3. Manutenzione:

- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Sostituire le batterie quando la luminosità diminuisce o quando il prodotto non si accende.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le batterie e il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti di Cloud Defensive. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare l'assistenza.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza positiva e sicura.

REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT fra Cloud Defensive. Dette produktet er utviklet for å gi optimal ytelse og sikkerhet under bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye før bruk for å sikre trygg håndtering og maksimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje.
- Bruk kun anbefalte batterier (18650 Liion eller CR123A) for å unngå skader.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan forårsake skade på personer eller eiendom.
- Ved eventuelle problemer, kontakt en kvalifisert tekniker for assistanse.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå direkte kontakt med lyskilden under bruk, da den kan bli svært varm.
- Ikke bruk REIN lyskilde på MCHlys på grunn av overopphetingsrisiko.
- Sørg for at batteriet er riktig installert for å unngå batteribounce.
- Oppbevar produktet i en tørr og sikker plass når det ikke er i bruk.
- Bruk beskyttelsesbriller når du bruker produktet i situasjoner med høy risiko.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering

1. **Montering:** Fest REIN til ønsket monteringsystem (f.eks. Torrent MLOK Inline) ved hjelp av medfølgende festemateriell.
2. **Batteriinnsetting:**
 - Fjern bakdekselpatronen.
 - Sett inn et fullt oppladet 18650batteri eller et CR123Abatteri.
 - Stram bakdekselpatronen på plass for å sikre at batteriet sitter ordentlig.
3. **Fjernbryter:** Koble til fjernbryteren til REIN for enkel tilgang og kontroll.

Bruk

- For å slå på lyset, trykk på trykknappen på fjernbryteren.
- Bruk "momentary" funksjonen for midlertidig lys, eller trykk for konstant lys.
- Kontroller lysstyrken og batterinivået regelmessig for å sikre optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av elektriske apparater og batterier.
- Resirkuler batterier der det er mulig for å redusere miljøpåvirkningen.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der

produktet ble kjøpt.

Vennligst vær oppmerksom på at denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygg og ansvarlig bruk av REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT.

Säkerhetsinstruktioner för REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT

Introduktion

Tack för att du valt REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast rekommenderade batterier (18650 Liion eller CR123A).
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Använd produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda REINljushuvudet på MCHlampor, eftersom det kan bli för varmt och orsaka skador.
- Använd alltid produkten i enlighet med ANSI/PLATOFL1standarderna för drifttid.
- Kontrollera att fjärrkontrollen är korrekt installerad och elektriskt isolerad från tryckknappen.
- Använd inte produkten under extrema väderförhållanden utan att först säkerställa att den är vattentät enligt IPX8standarden.
- Se till att kabeln för fjärrkontrollen är korrekt hanterad för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera batteriet:

- Ta bort batterilocket.
- Sätt i ett 18650batteri eller CR123Abatteri, se till att polerna är korrekt orienterade.
- Sätt tillbaka batterilocket ordentligt.

2. Montera ljuset:

- Använd den medföljande Torrent MLOK Inline för att montera ljuset på ditt vapen.
- Följ monteringsanvisningarna noggrant för att säkerställa korrekt installation.

3. Användning av fjärrkontrollen:

- Anslut fjärrkontrollen till ljuset.
- Testa fjärrkontrollen för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Använd "klockning" för att minimera kabelexponering.

4. Aktivera ljuset:

- Tryck på tryckknappen på fjärrkontrollen för att aktivera ljuset.
- Välj mellan tillfälliga och konstantläge funktioner vid behov.

5. Underhåll:

- Rengör ljusets lins med en mjuk, ren trasa.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter är i gott skick.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektriska produkter och batterier.
- Återvinn produkten och batterierna om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Cloud Defensive:s officiella webbplats för support.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och prestandan hos din REIN 3.0 DUALFUEL WEAPONLIGHT. Tack för att du bidrar till en trygg och säker användning av vår produkt.